

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Luminaire is suitable for indoor locations only.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.
- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.
- The unit can get very hot during use. Ensure the unit has cooled before handling.
- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.
- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.
- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.
- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.
- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.
- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.


Cleaning Instructions

- Brass** - all types: Use a soft dry lint free cloth
- Bronze, Nickel, Silver & Chrome:** Use a dry cloth only, no chemical cleaners
- Glass:** We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.
- Gilt Wood:** Use a dry cloth only
- Ceramic:** Use a damp cloth only
- Wood:** Wax polish i.e. Antique wax
- Alabaster:** Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.
- Lacquered Furniture:** Furniture polish
- Crystal:** Damp cloth
- Card/Laminated Shades:** Use a Feather duster only
- Silk Shades:** Gently tap to lift dust
- Needlework:** Dry-clean
- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballiez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Le luminaire est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil a refroidi avant de le manipuler.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.




1. The product has 3 possible height configurations. Select the appropriate rods required to achieve your overall height.




2. Assemble the product as shown above, threading the cable through the rods required. Secure with the grub screws.




3. Remove the grub screw from the ceiling rose and assemble to the top rod. Take caution to not damage the product.




4. Attach the bracket and components provided in the order shown above. Make sure all components are tightly secured. Secure with the grub screw.



5. Attach the bracket to the Ceiling Box ensuring it is secured tightly.



6. Having identified the household wiring, connect the building supply and the product cables together in the wire connectors as shown above.



7. Secure the ceiling rose cup to the ceiling using the grub screw, ensuring it is tightly fitted.

Français

1. Ce produit a trois configurations de hauteur possibles. Sélectionnez les tiges appropriées nécessaires pour obtenir votre hauteur totale.
2. Assemblez le produit comme indiqué ci-dessus, en faisant passer le câble dans tiges appropriées. Fixez-la avec les vis sans tête.
3. Retirez la vis sans tête de la rosace de plafond et assemblez-la à la tige supérieure. Veillez à ne pas endommager le produit.
4. Fixez le support et les composants fournis dans l'ordre indiqué ci-dessus. Veillez à ce que tous les composants soient bien fixés. Fixez-le avec le vis sans tête.
5. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez les fils d'alimentation du bâtiment et les fils du produit ensemble dans le bornier comme indiqué ci-dessus.
6. Fixez le support au plafond en vous assurant qu'il est fixé à une solive.
7. Fixez la rosace au plafond à l'aide de la vis sans tête, en vous assurant qu'elle soit bien fixée.

Español

1. El producto admite 3 tipos de alturas diferentes. Seleccione las varillas que sean necesarias para alcanzar su altura total.
2. Ensamble el producto como se muestra arriba, pasando el cable por varillas que sean necesarias. Asegúrelo con los tornillos de fijación.
3. Retire el tornillo prisionero del plafón del techo y ensámblelo en la varilla superior procurando no dañar el producto.
4. Instale el soporte y los componentes incluidos en el orden indicado anteriormente. Asegúrese de que todos los componentes estén bien fijados. Fíjela con el tornillo de sujeción.
5. Una vez identificado el cableado de la casa, conecte el suministro del edificio y los cables del producto juntos en el bloque de terminales como se muestra arriba.
6. Fije el soporte al techo y compruebe que esté asegurado a una viga.
7. Asegura el rosetón del techo al techo con el tornillo prisionero, asegurándose de que quede bien ajustado

Deutsche

1. Das Produkt hat 3 mögliche Höhenkonfigurationen. Wählen Sie die für Ihre Gesamthöhe erforderlichen Stangen aus.
2. Montieren Sie das Produkt wie oben gezeigt und führen Sie das Kabel durch erforderlichen Stangen aus. Mit den Madenschrauben sichern.
3. Entfernen Sie die Madenschraube aus der Deckenrosette und montieren Sie sie an der oberen Stange. Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Produkt nicht beschädigen.
4. Bringen Sie die Halterung und die mitgelieferten Komponenten in der oben angegebenen Reihenfolge an. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile gut befestigt sind. Befestigen Sie sie mit der Madenschraube.
5. Montieren Sie die Halterung an der Deckeninstallationsdose und stellen Sie dabei sicher, dass es fest sitzt.
6. Nach Identifikation der Hausstromverkabelung verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Leitungsverbindern wie oben gezeigt.
7. Befestigen Sie die Deckenrosette mit der Madenschraube an der Decke und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.

Italiano

1. Il prodotto ha 3 possibili configurazioni di altezza. Selezionare le barre adeguate per ottenere l'altezza complessiva desiderata.
2. Assemblare il prodotto come mostrato in alto, inserendo il cavo attraverso la barre adeguate. Fissare con le viti senza testa.
3. Rimuovere il grano filettato dalla rosetta a soffitto e assemblare la barra superiore. Fare attenzione a non danneggiare il prodotto
4. Collegare la staffa e i componenti in dotazione nell'ordine mostrato in alto. Assicurarsi che tutti i componenti siano fissati saldamente. Fissarlo con il grano.
5. Dopo aver individuato l'impianto elettrico domestico, collegare l'alimentazione dell'edificio ai cavi del prodotto nel blocco terminale come mostrato sopra.
6. Collegare il supporto al soffitto assicurandosi che sia fissato a un travetto.
7. Fissare la calotta del rosone al soffitto usando il grano, assicurandosi che sia ben aderente.