

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Suitable for covered external, UL listed for damp locations.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.
- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.
- The unit can get very hot during use. Switch the product off and allow to cool before handling or changing bulbs.
- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.
- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.
- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.
- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.
- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.
- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.


Cleaning Instructions

- Brass** - all types: Use a soft dry lint free cloth
- Bronze, Nickel, Silver & Chrome:** Use a dry cloth only, no chemical cleaners
- Glass:** We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.
- Gilt Wood:** Use a dry cloth only
- Ceramic:** Use a damp cloth only
- Wood:** Wax polish i.e. Antique wax
- Alabaster:** Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.
- Lacquered Furniture:** Furniture polish
- Crystal:** Damp cloth
- Card/Laminated Shades:** Use a Feather duster only
- Silk Shades:** Gently tap to lift dust
- Needlework:** Dry-clean
- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballer soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Convient pour les extérieurs couverts, homologué UL pour les endroits humides.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant l'utilisation. Éteignez le produit et laissez-le refroidir avant de manipuler ou de changer les ampoules.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.




1. Attach the bracket to the Ceiling Box ensuring it is secured tightly.




2. Thread the cable through the chain, ceiling rose cup and loop.




3. Attach the chain to the ceiling bracket loop.



4. Having identified the household wiring, connect the building supply and the product cables together in the wire connectors as shown above. 3/8" of bare conductor should be exposed for the terminations.



5. Secure the ceiling rose in place against the ceiling using the threaded ring ensuring it is tightly fitted.



6. Apply a 3mm bead of silicone around the perimeter of the ceiling rose & cable exit hole. Ensure there is a complete seal between all surfaces.

Français

1. Fixez le support au boîtier de plafond en vous assurant qu'il est fermement sécurisé.
2. Passez le câble dans la chaîne, la coupelle de la rosace et la boucle.
3. Fixez la chaîne à la boucle du support de plafond.
4. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez l'alimentation du bâtiment et les câbles du produit ensemble dans les connecteurs de Is comme indiqué ci-dessus. 3/8 de conducteur nu doit être exposé pour les terminaisons.
5. Fixez la rosace au plafond à l'aide de la bague filetée en veillant à ce qu'elle soit bien ajustée.
6. Appliquez un cordon de silicone de 3 mm autour du périmètre de la rosace de plafond et du trou de sortie du câble. Assurez-vous qu'il y a une étanchéité complète entre toutes les surfaces.

Español

1. Fije el soporte a la caja de techo y compruebe que esté bien sujeto.
2. Pase el cable a través de la cadena, la copa del rosetón y la presilla.
3. Fije la cadena a la presilla del soporte de techo.
4. Una vez identificado el cableado doméstico, conecte el suministro del edificio y los cables del producto en los conectores de cables como se muestra arriba. Se deben exponer 3/8 de conductor desnudo para las terminaciones.
5. Asegure el rosetón en su lugar contra el techo mediante el anillo de rosca y compruebe que esté bien ajustado.
6. Aplique un cordón de silicona de 3 mm alrededor del perímetro del rosetón y del orificio de salida del cable. Asegúrese de que haya un sello completo entre todas las superficies.

Deutsche

1. Befestigen Sie die Halterung an der Deckeninstallationsdose und stellen Sie dabei sicher, dass sie fest sitzt.
2. Fädeln Sie das Kabel durch die Kette, Schale der Deckenrosette und Schlaufe.
3. Befestigen Sie die Kette an der Deckenbefestigungsschlaufe.
4. Nachdem Sie die Haushaltsverkabelung identifiziert haben, verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Kabelverbindern wie oben gezeigt. 3/8 des blanken Leiters sollten für die Anschlüsse freigelegt werden.
5. Befestigen Sie die Deckenrosette mit Hilfe des Gewinderings an der Decke und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
6. Tragen Sie eine 3-mm-Silikonraupe um den Umfang der Deckenrosette und des Kabelausgangslochs auf. Stellen Sie sicher, dass zwischen allen Oberflächen eine vollständige Abdichtung besteht.

Italiano

1. Collegare la sta a alla scatola a soffitto assicurandosi che sia fissata saldamente.
2. Inserire il cavo attraverso la catena, la rosetta di copertura e l'anello.
3. Collegare la catena all'anello a soffitto.
4. Dopo aver identificato il cablaggio domestico, collegare l'alimentazione dell'edi cio ei cavi del prodotto insieme nei connettori dei cavi come mostrato sopra. 3/8 di conduttore nudo dovrebbero essere scoperti per le terminazioni.
5. Fissare sul posto la rosetta di copertura contro il soffitto utilizzando l'anello filettato assicurandosi che sia ben aderente.
6. Applicare una perlina di silicone da 3 mm attorno al perimetro del rosone e del foro di uscita del cavo. Assicurarsi che ci sia una tenuta completa tra tutte le superfici.