

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Suitable for covered external, UL listed for Damp locations.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.
- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.
- The unit can get very hot during use. Switch the product off and allow to cool before handling or changing bulbs.
- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.
- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.
- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.
- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.
- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.
- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.


Cleaning Instructions

- Brass** - all types: Use a soft dry lint free cloth
- Bronze, Nickel, Silver & Chrome:** Use a dry cloth only, no chemical cleaners
- Glass:** We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.
- Gilt Wood:** Use a dry cloth only
- Ceramic:** Use a damp cloth only
- Wood:** Wax polish i.e. Antique wax
- Alabaster:** Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.
- Lacquered Furniture:** Furniture polish
- Crystal:** Damp cloth
- Card/Laminated Shades:** Use a Feather duster only
- Silk Shades:** Gently tap to lift dust
- Needlework:** Dry-clean
- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballiez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Convient pour les extérieurs couverts, homologué UL pour les endroits humides.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant l'utilisation. Éteignez le produit et laissez-le refroidir avant de manipuler ou de changer les ampoules.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.




1. Straighten the product wiring, remove the grub screws and the backplate from the product.




2. Using the back plate as a guide, mark & drill mounting holes into the mounting surface.



3. Having identified the household wiring, connect the building supply and the product wires together in the terminal block as shown above.



4. Mount the product to the wall, using screws provided.



5. Reattach the product to the backplate by engaging the tabs, align with bottom ledge of back plate and secure with the grub screw.

Français

1. Redressez le câblage du produit, retirez la vis sans tête et la plaque arrière du produit.
2. À l'aide de la plaque arrière comme guide, marquez et percez les trous de montage dans la surface de montage.
3. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez l'alimentation du bâtiment et les câbles du produit ensemble dans les connecteurs de fils comme indiqué ci-dessus. 3/8" de conducteur nu doit être exposé pour les terminaisons.
4. Fixez le produit au mur, à l'aide des vis fournies.
5. Fixez à nouveau le produit sur la plaque arrière en engageant les languettes inférieures, alignez-les avec le rebord supérieur de la plaque arrière et fixez-les avec la vis sans tête.

Español

1. Enderece el cableado del producto, retire el tornillo sin cabeza y la placa posterior del producto.
2. Utilice la placa posterior como guía para marcar los orificios en la superficie de montaje.
3. Una vez identificado el cableado doméstico, conecte el suministro del edificio y los cables del producto en los conectores de cables como se muestra arriba. Se deben exponer 3/8" de conductor desnudo para las terminaciones.
4. Monte el producto en la pared con los tornillos proporcionados.
5. Vuelva a colocar el producto en la placa posterior mediante las pestañas inferiores, alinéelo con el borde superior de la placa posterior y asegúrelo con el tornillo sin cabeza.

Deutsche

1. Ziehen Sie die Kabel des Produktes glatt, entfernen Sie den Gewindestift und die Rückwand vom Produkt.
2. Verwenden Sie die Rückplatte als Schablone und markieren und bohren Sie Befestigungslöcher in die Befestigungsfläche.
3. Nachdem Sie die Haushaltsverkabelung identifiziert haben, verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Kabelverbindern wie oben gezeigt. 3/8" des blanken Leiters sollten für die Anschlüsse freigelegt werden.
4. Befestigen Sie das Produkt mit den beigegeführten Schrauben an der Wand.
5. Montieren Sie das Produkt wieder an der Rückwand, indem Sie die unteren Schlaufen einstellen, richten Sie es mit dem oberen Rand der Rückwand aus und sichern Sie es mit dem Gewindestift.

Italiano

1. Disticare il circuito elettrico del prodotto, rimuovere il grano e la piastra posteriore dal prodotto.
2. Utilizzando la piastra posteriore come guida, segnare e trapanare i fori di montaggio sulla superficie di montaggio.
3. Dopo aver identificato il cablaggio domestico, collegare l'alimentazione dell'edificio ai cavi del prodotto insieme nei connettori dei cavi come mostrato sopra. 3/8" di conduttore nudo dovrebbero essere scoperti per le terminazioni.
4. Montare il prodotto alla parete utilizzando le viti fornite.
5. Riattaccare il prodotto alla piastra posteriore servendosi delle linguette inferiori, allineandolo con la mensola superiore della piastra posteriore e fissandolo con il grano.