

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Suitable for covered external, UL listed for Wet locations.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.
- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.
- The unit can get very hot during use. Switch the product off and allow to cool before handling or changing bulbs.
- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.
- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.
- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.
- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.
- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.
- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.

Cleaning Instructions

Brass - all types: Use a soft dry lint free cloth

Bronze, Nickel, Silver & Chrome: Use a dry cloth only, no chemical cleaners

Glass: We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.

Gilt Wood: Use a dry cloth only

Ceramic: Use a damp cloth only

Wood: Wax polish i.e. Antique wax

Alabaster: Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.

Lacquered Furniture: Furniture polish

Crystal: Damp cloth

Card/Laminated Shades: Use a Feather duster only

Silk Shades: Gently tap to lift dust


Needlework: Dry-clean

- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballiez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Convient pour les extérieurs couverts, homologué UL pour les endroits humides.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant l'utilisation. Éteignez le produit et laissez-le refroidir avant de manipuler ou de changer les ampoules.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.




1. Measure, mark and drill the wall, based on the mounting holes of the product.




2. Screw suitable fixings into the wall. Ensure the fixings protrude from the wall approximately 1/4".




3. Having identified the household wiring, connect the building supply and the product cables together in the wire connectors as shown above.




4. Position the product onto the wall by lining up the product's location holes to that of the mounting screws.




5. Secure the bottom of the product to the wall using mounting screws. Ensure the product is secured to the wall.



6. To access the inside of the lantern, switch the product off and allow to cool. To access the bulb, pull the latch to release the door.



7. To replace the bulb, unscrew the glass cap on the lamp holder and remove the bulb.



8. When the bulb has been replaced, replace the gasket and the glass cap ensuring the cap is secured tightly.

NOTE: The cap must be tightly secured, failure to secure the cap will result in water ingress and risk of electrical shock.

Français

1. Mesurez, marquez et percez le mur, en vous basant sur les trous de montage du produit.
2. Vissez des fixations appropriées aux deux emplacements de montage supérieurs. Assurez-vous que les fixations dépassent du mur d'environ 8 mm.
3. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez les câbles d'alimentation du bâtiment et les câbles du produit ensemble dans les connecteurs de fils comme indiqué ci-dessus.
4. Positionnez le produit sur le mur en alignant les trous d'emplacement du produit avec ceux des vis de montage.
5. Fixez le bas du produit au mur à l'aide de vis de montage. Assurez-vous que le produit est bien fixé au mur.
6. Pour accéder à l'intérieur de la lanterne. Éteignez le produit et laissez-le refroidir. Pour accéder à l'ampoule, tirez sur le loquet afin de libérer la porte.
7. Pour remplacer l'ampoule, dévissez le bouchon en verre du support de lampe et retirez l'ampoule.
8. Une fois l'ampoule remplacée, remettez le joint et le bouchon en verre en vous assurant que le bouchon est bien fixé. REMARQUE : Le bouchon doit être fermement fixé. Si le bouchon n'est pas fixé, il y aura une infiltration d'eau et un risque de décharge électrique.

Español

1. Mida, marque y perfora la pared basándose en los agujeros de montaje del producto.
2. Atornille las fijaciones adecuadas en los dos lugares de montaje superiores. Asegúrese de que las fijaciones sobresalgan de la pared aproximadamente 8 mm.
3. Una vez identificado el cableado de la casa, conecte el suministro del edificio y los cables del producto juntos en los conectores de cables como se muestra arriba.
4. Alinee los orificios de ubicación del producto con los de los tornillos de montaje para colocarlo en la pared.
5. Asegure la parte inferior del producto a la pared con tornillos de montaje. Compruebe que el producto esté asegurado a la pared.
6. Apague el producto y déjelo enfriar antes de acceder al interior de la linterna. Para acceder a la bombilla, tire del pestillo para abrir la compuerta.
7. Para reemplazar la bombilla, desenrosque la tapa de vidrio del portalámparas y retire la bombilla.
8. Una vez reemplazada la bombilla, cambie la junta y la tapa de vidrio y compruebe que la tapa esté bien asegurada. NOTA: la tapa tiene que estar bien asegurada; si no está bien fijada, se producirá la entrada de agua y el consiguiente riesgo de una descarga eléctrica.

Deutsche

1. Messen und markieren Sie die Befestigungspunkte für die Wand vor der Montage. Montieren Sie die Halterung an der Wand.
2. Schrauben Sie geeignete Befestigungen an die zwei oberen Befestigungsstellen. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen etwa 8 mm aus der Wand herausragen.
3. Nach Identifikation der Hausstromverkabelung verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Leitungsverbindern wie oben gezeigt.
4. Positionieren Sie das Produkt an der Wand, indem Sie die Aufnahmebohrungen des Produkts mit denen der Befestigungsschrauben ausrichten.
5. Befestigen Sie den Boden des Produkts mit Hilfe der Befestigungsschrauben an der Wand. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an der Wand befestigt ist.
6. Um an das Innere der Laterne zu gelangen, schalten Sie das Produkt aus und lassen Sie es abkühlen. Um an die Glühbirne zu gelangen, ziehen Sie an der Verriegelung, um die Klappe zu entriegeln.
7. Um die Glühbirne zu wechseln, schrauben Sie die Glaskappe auf dem Lampenhalter ab und entfernen die Glühbirne.
8. Wenn die Glühbirne gewechselt wurde, setzen Sie die Dichtung und die Glaskappe wieder auf und stellen dabei sicher, dass die Kappe fest sitzt. BEACHTEN SIE: Die Kappe muss fest sitzen. Wenn die Kappe nicht fest sitzt, tritt Wasser ein und es besteht das Risiko eines Elektroschocks.

Italiano

1. Misura e segna i fissaggi al muro prima dell'installazione. Monta la staffa alla parete.
2. Avvitare sostegni adeguati alle due posizioni di montaggio superiori. Assicurarsi che i sostegni sporgano dalla parete di circa 8mm.
3. Dopo aver individuato l'impianto elettrico domestico, collegare l'alimentazione dell'edificio ai cavi del prodotto nei connettori per cavi come mostrato sopra.
4. Posizionare il prodotto sulla parete allineando i fori di posizione del prodotto a quelli delle viti di montaggio.
5. Fissare la parte inferiore del prodotto alla parete utilizzando le viti di montaggio. Assicurarsi che il prodotto sia fissato alla parete.
6. Per accedere all'interno della luce. Spegner il prodotto per permettere il raffreddamento. Per accedere alla lampadina, tirare il fermo per rilasciare lo sportello.
7. Per sostituire la lampadina, svitare la copertura di vetro sul supporto della lampada e rimuovere la lampadina.
8. Una volta sostituita la lampadina, riposizionare la guarnizione e la copertura di vetro assicurandosi che la copertura sia fissata saldamente. NOTA: La copertura deve essere fissata saldamente, onde evitare la penetrazione di liquidi e il conseguente rischio di shock elettrico.