

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Luminaire is suitable for indoor locations only.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.
- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.
- The unit can get very hot during use. Ensure the unit has cooled before handling.
- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.
- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.
- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.
- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.
- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.
- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.

Cleaning Instructions

Brass - all types: Use a soft dry lint free cloth

Bronze, Nickel, Silver & Chrome: Use a dry cloth only, no chemical cleaners

Glass: We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.

Gilt Wood: Use a dry cloth only

Ceramic: Use a damp cloth only

Wood: Wax polish i.e. Antique wax

Alabaster: Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.

Lacquered Furniture: Furniture polish

Crystal: Damp cloth

Card/Laminated Shades: Use a Feather duster only

Silk Shades: Gently tap to lift dust


Needlework: Dry-clean

- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Le luminaire est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil a refroidi avant de le manipuler.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.




1. Remove the screws holding the light cover in place and remove the cover from the product.




2. Unscrew the nuts holding the LED panel in place. Disconnect the LED from the driver. Extra care to be applied when handling the LED panel. Do not touch the components on the panel and hold the panel from the sides.




3. Pull the cables through the gromit and into the ceiling box.




4. Having identified the household wiring, connect the building supply and the product cables together in the wire connectors as shown above.



5. Using suitable fixings, secure the light to the ceiling using the mount holes.



6. Reconnect the LED panel to the driver and secure the LED panel using the nuts previously removed. Extra care to be applied when handling the LED panel. Do not touch the components on the panel and hold the panel from the sides.



7. Reattach the cover to the ceiling plate using the screws previously removed.

Français

1. Retirez les vis qui maintiennent le couvercle de la lampe en place et retirez le couvercle du produit.
2. Desserrez les écrous qui maintiennent le panneau LED en place et retirez-le du panneau de plafond. Faites très attention en maniant le panneau lumineux à diode. Ne touchez pas ses composantes et tenez le panneau par les côtés.
3. Insérez les câbles dans le passe-câble et tirez-les jusqu'à l'intérieur de la rosace de plafond.
4. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez les câbles d'alimentation du bâtiment et les câbles du produit ensemble dans les connecteurs de fils comme indiqué ci-dessus.
5. À l'aide de fixations appropriées, fixez la lampe au plafond à l'aide des trous de positionnement.
6. Refixez le panneau LED à la plaque de plafond à l'aide des écrous précédemment retirés. Faites très attention en maniant le panneau lumineux à diode. Ne touchez pas ses composantes et tenez le panneau par les côtés.
7. Refixez le couvercle à la plaque de plafond à l'aide des vis précédemment retirées.

Español

1. Quite los tornillos que sujetan la cubierta de la luz en su lugar y retire la cubierta del producto.
2. Afloje las tuercas que sujetan el panel LED en su lugar y retírelo del panel del techo. Se debe tener especial cuidado al manipular el panel LED. No toque los componentes del panel y sujete el panel por los lados.
3. Pase los cables a través del aro, hacia dentro de la caja del techo.
4. Una vez identificado el cableado de la casa, conecte el suministro del edificio y los cables del producto juntos en los conectores de cables como se muestra arriba.
5. À l'aide de fixations appropriées, fixez la lampe au plafond à l'aide des trous de positionnement.
6. Vuelva a colocar el panel LED en la placa del techo usando las tuercas que quitó anteriormente. Se debe tener especial cuidado al manipular el panel LED. No toque los componentes del panel y sujete el panel por los lados.
7. Refixez le couvercle à la plaque de plafond à l'aide des vis précédemment retirées.

Deutsche

1. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Leuchtenabdeckung befestigt ist, und entfernen Sie die Abdeckung vom Produkt.
2. Lösen Sie die Muttern, mit denen das LED-Panel befestigt ist, und nehmen Sie es von der Deckenplatte ab. Beim Umgang mit dem LED-Panel ist besondere Vorsicht geboten. Halten Sie das Panel nur an den Seiten und kommen Sie nicht mit den Komponenten auf der Vorderseite in Berührung.
3. Ziehen Sie die Kabel durch die Tülle und in die Deckendose.
4. Nach Identifikation der Hausstromverkabelung verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Leitungsverbindern wie oben gezeigt.
5. Befestigen Sie die Leuchte mit geeigneten Befestigungsmitteln an den Befestigungslöchern an der Decke.
6. Befestigen Sie das LED-Panel mit den zuvor entfernten Muttern wieder an der Deckenplatte. Beim Umgang mit dem LED-Panel ist besondere Vorsicht geboten. Halten Sie das Panel nur an den Seiten und kommen Sie nicht mit den Komponenten auf der Vorderseite in Berührung.
7. Bringen Sie die Abdeckung mit den zuvor entfernten Schrauben wieder an der Deckenplatte an.

Italiano

1. Rimuovere le viti che trattengono il coperchio della lampada e rimuovere il coperchio dal prodotto.
2. Allentare i dadi tenendo il pannello a LED in posizione e rimuoverlo dal pannello a soffitto. Prestare particolare attenzione quando si maneggia il pannello LED. Non toccare i componenti sul pannello e tenere il pannello per i lati.
3. Tirare i cavi attraverso l'occhiello dentro scatola a soffitto.
4. Dopo aver individuato l'impianto elettrico domestico, collegare l'alimentazione dell'edificio ai cavi del prodotto nei connettori per cavi come mostrato sopra.
5. Utilizzando fissaggi adatti, fissare la luce al soffitto utilizzando i fori di montaggio.
6. Riattaccare il pannello LED alla piastra del soffitto utilizzando i dadi precedentemente rimossi. Prestare particolare attenzione quando si maneggia il pannello LED. Non toccare i componenti sul pannello e tenere il pannello per i lati.
7. Ricollegare il coperchio alla piastra del soffitto utilizzando le viti precedentemente rimosse.