

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Luminaire is suitable for indoor locations only.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.

- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.

- The unit can get very hot during use. Ensure the unit has cooled before handling.

- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.

- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.

- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.

- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.

- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.

- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.

Cleaning Instructions

Brass - all types: Use a soft dry lint free cloth

Bronze, Nickel, Silver & Chrome: Use a dry cloth only, no chemical cleaners

Glass: We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.

Gilt Wood: Use a dry cloth only

Ceramic: Use a damp cloth only

Wood: Wax polish i.e. Antique wax

Alabaster: Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.

Lacquered Furniture: Furniture polish

Crystal: Damp cloth

Card/Laminated Shades: Use a Feather duster only

Silk Shades: Gently tap to lift dust


Needlework: Dry-clean

- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballiez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Le luminaire est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil a refroidi avant de le manipuler.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.




1. Remove the screws locking the lid and open.




2. Remove the screws from the hinge section to release the lid




3. Unscrew the nuts holding the LED panel in place. Disconnect the LED from the driver. Extra care to be applied when handling the LED panel. Do not touch the components on the panel and hold the panel from the sides.




4. Pull the cables through the grommet and into the ceiling box.




5. Having identified the house-hold wiring, connect the building supply and the product cables together in the wire connectors as shown above.



6. Using suitable fixings, secure the light to the ceiling using the mount holes.



7. Reconnect the LED panel to the driver and secure the LED panel using the nuts previously removed. Extra care to be applied when handling the LED panel. Do not touch the components on the panel and hold the panel from the sides.



8. Reattach the hinge. Close the lid and secure with the screws previously removed.

Français

1. Retirer les vis qui verrouillent le couvercle et l'ouvrir.
2. Retirer les vis de la section charnière pour libérer le couvercle.
3. Dévisser les écrous qui maintiennent le panneau DEL en place. Débrancher la DEL du conducteur. Faites très attention en maniant le panneau lumineux à diode. Ne touchez pas ses composantes et tenez le panneau par les côtés.
4. Insérez les câbles dans le passe-câble et tirez-les jusqu'à l'intérieur de la rosace de plafond.
5. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez les câbles d'alimentation du bâtiment et les câbles du produit ensemble dans les connecteurs de fils comme indiqué ci-dessus.
6. À l'aide de fixations appropriées, fixez la lampe au plafond à l'aide des trous de positionnement.
7. Refixez le panneau LED à la plaque de plafond à l'aide des écrous précédemment retirés. Faites très attention en maniant le panneau lumineux à diode. Ne touchez pas ses composantes et tenez le panneau par les côtés.
8. Réattacher la charnière. Fermer le couvercle et le fixer avec les vis retirées précédemment.

Español

1. Retire los tornillos que cierran la tapa y abra.
2. Retire los tornillos de la sección de la bisagra para soltar la tapa.
3. Desenrosque las tuercas que sostienen en su sitio el panel led. Desconecte el led del controlador. Se debe tener especial cuidado al manipular el panel LED. No toque los componentes del panel y sujete el panel por los lados.
4. Pase los cables a través del aro, hacia dentro de la caja del techo.
5. Una vez identificado el cableado de la casa, conecte el suministro del edificio y los cables del producto juntos en los conectores de cables como se muestra arriba.
6. À l'aide de fixations appropriées, fixez la lampe au plafond à l'aide des trous de positionnement.
7. Reconecte el panel led al controlador y asegure el panel led con las tuercas que desenroscó anteriormente. Beim Umgang mit dem LED-Panel ist besondere Vorsicht geboten. Halten Sie das Panel nur an den Seiten und kommen Sie nicht mit den Komponenten auf der Vorderseite in Berührung.
8. Refixez le couvercle à la plaque de plafond à l'aide des vis précédemment retirées.

Deutsche

1. Entfernen Sie die Schrauben, die den Deckel verriegeln, und öffnen Sie ihn.
2. Entfernen Sie die Schrauben aus dem Scharnierteil, um den Deckel zu lösen.
3. Schrauben Sie die Muttern ab, mit denen die LED-Platte befestigt ist. Trennen Sie die LED vom Treiber. Beim Umgang mit dem LED-Panel ist besondere Vorsicht geboten. Halten Sie das Panel nur an den Seiten und kommen Sie nicht mit den Komponenten auf der Vorderseite in Berührung.
4. Ziehen Sie die Kabel durch die Tülle und in die Deckendose.
5. Nach Identifikation der Hausstromverkabelung verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Leitungsverbindern wie oben gezeigt.
6. Befestigen Sie die Leuchte mit geeigneten Befestigungsmitteln an den Befestigungslöchern an der Decke.
7. Schließen Sie die LED-Platte wieder an den Treiber an und befestigen Sie die LED-Platte mit den zuvor entfernten Muttern. Beim Umgang mit dem LED-Panel ist besondere Vorsicht geboten. Halten Sie das Panel nur an den Seiten und kommen Sie nicht mit den Komponenten auf der Vorderseite in Berührung.
8. Bringen Sie die Abdeckung mit den zuvor entfernten Schrauben wieder an der Deckenplatte an.

Italiano

1. Rimuovi le viti che bloccano il coperchio e aprirete.
2. Rimuovi le viti dalla sezione a cerniera per rilasciare il coperchio
3. Svita i dadi che tengono in posizione il pannello LED. Scollega il LED dal driver. Prestare particolare attenzione quando si maneggia il pannello LED. Non toccare i componenti sul pannello e tenere il pannello per i lati.
4. Tirare i cavi attraverso l'occhiello dentro scatola a soffitto.
5. Dopo aver individuato l'impianto elettrico domestico, collegare l'alimentazione dell'edificio ai cavi del prodotto nei connettori per cavi come mostrato sopra.
6. Utilizzando fissaggi adatti, fissare la luce al soffitto utilizzando i fori di montaggio.
7. Ricollega il pannello LED al driver e fissa il pannello LED utilizzando i dadi precedentemente rimossi. Prestare particolare attenzione quando si maneggia il pannello LED. Non toccare i componenti sul pannello e tenere il pannello per i lati.
8. Rimontare la cerniera. Chiudi il coperchio e fissalo con le viti precedentemente rimosse.