

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Luminaire is suitable for indoor locations only.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.
- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.
- The unit can get very hot during use. Switch the product off and allow to cool before handling or changing bulbs.
- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.
- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.
- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.
- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.
- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.
- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.


Cleaning Instructions

- Brass** - all types: Use a soft dry lint free cloth
- Bronze, Nickel, Silver & Chrome:** Use a dry cloth only, no chemical cleaners
- Glass:** We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.
- Gilt Wood:** Use a dry cloth only
- Ceramic:** Use a damp cloth only
- Wood:** Wax polish i.e. Antique wax
- Alabaster:** Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.
- Lacquered Furniture:** Furniture polish
- Crystal:** Damp cloth
- Card/Laminated Shades:** Use a Feather duster only
- Silk Shades:** Gently tap to lift dust
- Needlework:** Dry-clean
- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballiez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Le luminaire est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant l'utilisation. Éteignez le produit et laissez-le refroidir avant de manipuler ou de changer les ampoules.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.




4. Position the product onto the wall by lining up the product's location holes to that of the mounting screws. Position screw holes in a suitable location around the box. Screw suitable fixings to the two top mounting locations.



5. Secure the bottom of the product to the wall using mounting screws. Mark the fixing holes for the lower tab. Remove the product from the wall, pre-drill the holes and install the wall plugs.



6. To access the bulb, twist the latch to release the door. 3. Having identified the household wiring, connect the building supply and the product cables together in the wire connectors as shown above.



7. After accessing the bulb, gently close the door. Close the latch and ensure it is secure.

Français

1. Mesurez et marquez les fixations murales avant l'installation. Placez les trous de vis à un endroit approprié autour de la boîte. Vissez des fixations appropriées aux deux emplacements de montage supérieurs.
2. Positionnez le produit sur le mur en alignant les trous d'emplacement du produit avec ceux des vis de montage. Retirez le produit du mur, prépercez les trous et installez les chevilles murales.
3. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez les câbles d'alimentation du bâtiment et les câbles du produit ensemble dans les connecteurs de fils comme indiqué ci-dessus.
4. Positionnez le produit sur le mur en alignant les trous d'emplacement du produit avec ceux des vis de montage.
5. Fixez le bas du produit au mur à l'aide de vis de montage. Assurez-vous que le produit est bien fixé au mur.
6. Pour accéder à l'ampoule, tirez sur le loquet afin de libérer la porte.
7. Après avoir accédé à l'ampoule, fermez doucement la porte. Fermez le loquet et assurez-vous qu'il est sécurisé.

Español

1. Mida y marque las fijaciones de la pared antes de la instalación. Coloque los orificios de los tornillos en una ubicación adecuada alrededor de la caja. Atornille las fijaciones adecuadas en los dos lugares de montaje superiores.
2. Alinee los orificios de ubicación del producto con los de los tornillos de montaje para colocarlo en la pared. Quite el producto de la pared, taladre previamente los agujeros e instale los tacos de pared.
3. Una vez identificado el cableado de la casa, conecte el suministro del edificio y los cables del producto juntos en los conectores de cables como se muestra arriba.
4. Alinee los orificios de ubicación del producto con los de los tornillos de montaje para colocarlo en la pared.
5. Asegure la parte inferior del producto a la pared con tornillos de montaje. Compruebe que el producto esté asegurado a la pared.
6. Para acceder a la bombilla, tire del pestillo para abrir la compuerta.
7. Después de acceder a la bombilla, cierre suavemente la compuerta. Cierre el pestillo y asegúrese de que este quede fijado de forma segura.

Deutsche

1. Messen und markieren Sie die Wandmarkierungen vor der Montage. Positionieren Sie die Schraublöcher an einem geeigneten Ort rund um die Dose. Schrauben Sie geeignete Befestigungen an die zwei oberen Befestigungsstellen.
2. Positionieren Sie das Produkt an der Wand, indem Sie die Aufnahmebohrungen des Produkts mit denen der Befestigungsschrauben ausrichten. Entfernen Sie das Produkt von der Wand, bohren Sie die Löcher vor und bringen Sie die Dübel an.
3. Nach Identifikation der Hausstromverkabelung verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Leitungsverbindern wie oben gezeigt.
4. Positionieren Sie das Produkt an der Wand, indem Sie die Aufnahmebohrungen des Produkts mit denen der Befestigungsschrauben ausrichten.
5. Befestigen Sie den Boden des Produkts mit Hilfe der Befestigungsschrauben an der Wand. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an der Wand befestigt ist.
6. Um an die Glühbirne zu gelangen, ziehen Sie an der Verriegelung, um die Klappe zu entriegeln.
7. Nachdem Sie die Glühbirne herausgezogen haben, schließen Sie die Klappe vorsichtig wieder. Schließen Sie den Riegel und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.

Italiano

1. Misurare e segnare i sostegni a parete prima dell'installazione. Posizionare i fori per le viti a distanze adeguate intorno alla scatola. Avvitare supporti adeguati alle due posizioni di montaggio in cima.
2. Posizionare il prodotto sulla parete allineando i fori di posizione del prodotto a quelli delle viti di montaggio. Rimuovere il prodotto dal muro, pratica i fori e installa i tasselli.
3. Dopo aver individuato l'impianto elettrico domestico, collegare l'alimentazione dell'edificio ai cavi del prodotto nei connettori per cavi come mostrato sopra.
4. Posizionare il prodotto sulla parete allineando i fori di posizione del prodotto a quelli delle viti di montaggio.
5. Fissare la parte inferiore del prodotto alla parete utilizzando le viti di montaggio. Assicurarsi che il prodotto sia fissato alla parete.
6. Per accedere alla lampadina, tirare il fermo per rilasciare lo sportello.
7. Dopo aver operato sulla lampadina, chiudere delicatamente lo sportello. Richiudere il fermo e assicurarsi che sia ben saldo.